



MACO PROTECT

OPEN-DOOR



Návod k obsluze
Systém kontroly přístupu

KÓD

Návod k obsluze

Systémy kontroly vstupu

MACO openDoor Code



Tovární nastavení / master kód

Technické údaje:	
Rozměry vnější jednotky (ŠxV):	45 mm x 76 mm
Provozní napětí:	12 až 24V DC
Příkon proudu:	max. 150 mA
Provozní teplota:	-20 až +85 °C
Kapacita paměti:	1 kód pro ovládání

Přehled funkcí / symbol a význam

★ = potvrzení zadání

⌂○ = otevřít dveře

Důležité poznámky:

1. Ve stavu při dodání (tovární nastavení):
Všechny LED diody svítí konstantně.
2. Určité kombinace master kódu jsou z bezpečnostních důvodů vyloučeny. Pravidelné kombinace číslic jako 8888, 123456 nebo 4321 nejsou povoleny.
3. Master kód: Je povolený **4~6místný** kód.
(master kód je zároveň také kódem pro ovládání)
4. **Zablokování:** Pokud je 5x po sobě zadán chybný master kód, přejde přístroj do režimu blokování.
Tím se zabrání tomu, aby nemohly nerušeně získat přístup nepovolané osoby. Pokud je přístroj v zablokovaném režimu, je to indikováno blikáním červené LED diody. Režim blokování je nejprve časově omezený. Po dalších 5 chybných pokusech se doba blokování vždy prodlužuje (intervaly blokování: 1 minuta, 5 minut, 30 minut, 1 hodina, poté trvalé zablokování).
5. Pro odblokování: **Master kód** ⌂○ **Master kód** ⌂○

Funkce	Postup
Režim správy	Změna master kódu ★ Aktuální master kód ★ Nový master kód ★ Nový master kód = kód pro ovládání V případě úspěchu zablikají 2x červená a zelená LED dioda ve stejném taktu. Při překročení časového limitu bliká červená LED dioda 3 sekundy.
Normální režim	Otevření dveře. Master kód = zadání kódu pro ovládání  Pokud je master kód správný, svítí zelená LED dioda a je aktivováno relé. Pokud je master kód chybný, svítí červená LED dioda.
Reset	Všechny smazat a resetovat na stav při dodání. ★ Aktuální master kód = kód pro ovládání ★ 0 ★ Aktuální master kód = kód pro ovládání ★ = tovární nastavení: Všechny LED diody svítí konstantně a master kód je opět v továrním nastavení.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL +49 (0)9903 9323-0
FAX +49 (0)9903 9323-5099
E-Mail: d-maco@maco.de
www.maco.de

Obj. č. 756928
Datum: červen 2013
Všechna práva a změny
vyhrazeny.